

Aspirador de mochila

DVC665Z

DVC665Z

Aspirador de mochila BL 18V X 2 = 36V.

Aspirador de mochila com recipiente de pó grande, muito útil e reutilizável.

Com acessórios de sucção para todas as máquinas Makita.



Com mecanismo de limpeza de filtro.

Leve e silencioso, com grande poder de sucção,

para uso variado

Código EAN

0088381890649



INFORMAÇÕES TÉCNICA

Tensão nominal da bateria	18Vx2
Tipo de bateria	LXT
Trabalho contínuo com baterias BL1850	Alto: 75 / Normal: 40 min
Motor	BL
Capacidade do depósito	6 L
Potência de sucção	85 / 45 W
Volume de ar	1,8 m³/min
Máx. capacidade de sucção	11 kPa
Classe de Filtragem	HEPA
Peso	6.70 Kg
Dimensões (CxLxA)	297 x 174 x 523 mm
Potência sonora	70 dB(A)
Descrição	Boquilla 28 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Novo aspirador de mochila 18Vx2 com sistema sem fios AWS para que se conecte à ferramenta elétrica através de Bluetooth.
- Maior potencia de sucção para recolha de pó mais eficiente, quando se liga a ferramentas elétricas.
- O motor BL permite 1,8 m³ / min de fluxo de ar máximo / 11 kPa de sucção máxima / 85 W de potência de sucção e maior tempo de funcionamento.
- A função de memória permite começar com a mesma potência que estava quando se desligou.
- Duas baterias de 18V LXT Litio-ion proporcionam a potência e o tempo de funcionamento idêntico aos trabalhos de ferramentas com fio sem abandonar a plataforma de 18V LXT.
- Equipado com filtro HEPA, muito efetivo na recolha de pó muito fino.
- Capacidade de depósito até 6 Litros, muito simples de trocar.
- Muito cómodo de utilizar graças ao formato de mochila, reduzindo a fadiga do utilizador.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

140G19-0

TUBO TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO

191C26-2

Sacos de papel



195545-2

Adaptador 38mm



195546-0

Adaptador 24mm



195547-8

Adaptador 22 mm



198900-7

Dispositivo de conexão Bluetooth



Suporte

ACESSÓRIOS

140H95-0

Bocal de bancos

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



196933-6

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



197422-4

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



198540-1

Bocal fino

198555-8

Bocal pequeno de aspiração

199439-3

Bocal de aspiração comprido

459056-4

Bocal de aspiração